

HD Video Series Trail Camera

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOMJEGYZÉK

Általános tudnivalók 2

1.1 Bevezetés 2

1.2 3. használat

1.3 3. ábra

Első lépések 5

2.1 Elemek 5

2.2 Helyezze be az SD kártyát 5

2.3 Test Mode 6

2.4 bekapcsolás ON 9

2.5 Shortcut funkció

Speciális beállítások 9

3.1 Paraméter beállítások 9

3.2 Ismétlés 11

Garancia információk 31

I. függelék Műszaki adatok 32

Függelék II csomag tartalma 34

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1 Bevezetés

A készülék egy passzív térfigyelő eszköz, amely a környezet hirtelen hőmérséklet változása alapján aktiválódik fényképet, videofelvételt készít, amit egy erős infravörös fényforrással is (PIR) szükség szerint)éjszaka) megvilágít

Műszaki jellemzők:

12/10/8/5 megapixeles CMOS-érzékelő.

Ultra alacsony készenléti áramfogyasztás. Rendkívül hosszú élettartam (készenléti állapotban, 5 hónap

4 x AA elem és 10 hónap, 8 db AA elem)

Optikai szűrő napközben

Nagyítás / kicsinyítés

Lenyűgözően gyors reakcióidő (1 másodperc)

Dátum, idő, hőmérséklet és a hold fázis megjelenítés

Lézerfény a kamera fókusz az optimális beállításához

Multi-shot funkció fénykép + video, 3 kép

Éles és ragyogó színes fotók nappal, fekete / fehér fényképek éjszaka

Egyedi Prep érzékelő, nagyobb érzékelési szög

Kis méret (5,3 x 3,85 x2.35 hüvelyk).

Kódfunkció

Jelszó

1.2 Alkalmazási terület

- ☐ . vadászat
- ☐ . Vagyon. És telephelyvédelem
- ☐ .köztér, irodai használat, portamegfigyelés
- ☐ . Mindenhol, ahol a fényképes bizonyítási mód elengedhetetlen

1.3 Ábra

A kamerán az alábbi csatlakoztatások lehetségesek: SD kártya foglalat,
ON / TEST / OFF gomb, videó / fotó gomb,
USB port,
TV-kimenet csatlakozó, külső egyenáram csatlakozó
A 3-utas főkapcsoló: ON / TEST / OFF.

A tápellátás: négy új nagy teljesítményű alkáli AA elem vagy Ni-MH AA elemek
Külső 6 V tápegység csatlakoztatható

Quick Start

2.1 Elemek betöltése

Csak nyisd ki a kamerát, és helyezze be a 4 db AA elemet. Ellenőrizze, hogy a polaritást. megegyezik a jel a borítón

2.2 Helyezze be az SD kártyát

A kamera 32M belső memóriával rendelkezik.
Mielőtt az SD kártyát a behelyezné a nyílásba, győződjön meg róla, hogy az írás-kapcsoló az SD kártya oldalán nincs-e lezárva (nem a "Lock" állásban van) A támogatott memória kapacitása legfeljebb 32 GB.

FIGYELEM: Mindig kapcsolja ki a kamrát mielőtt kivenné az SD kártyát
Formázás és törlés SD kártya

Nyomja meg az "OK" gombot a Format vagy Dele fájlokat.

Nyomja meg a ▲ és ▼ váltás a "Delete" és a "Format", nyomja meg a gombot "Format", majd nyomja meg a ▲ és ▼ váltás a "Yes" és "No" nyomja meg az "OK" gombot és lépjen ki amenüből.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha „delete” és az "OK", választja az összes információ az SD kártyán törlésre kerül.

Funkció kapcsoló

Három állású a kapcsoló: OFF, ON és a TEST.

Ha a készüléket nem hosszab időre használja, kapcsolja OFF pozícióba és távolítsa el az elemeket

2.3 Teszt mód

Teszt módban kézzel készíthet fényképet, visszanézheti a korábban készített felvételeket és beprogramozhatja a készüléket.

Három lehetősége van a tesztelési üzemmódban, és ezek a következők:

- 1) az előnézeti módban, ahol láthatjuk a képeket közvetlenül előtte a kamera lencsén keresztül a TFT LCD képernyőn vagy a TV-készülékünkön
- 2) a beállítási mód, ahol a menü jelenik meg, és
- 3) a lejátszási módot, ahol megtekintheti a meglévő fényképeket és videókat amiket a készülék az SD kártyán tárolt

2.4 ON mód (automatikus infravörös felvételi mód)

Tegye a kapcsolót ON állásba, így a készülék az automatikus infravörös felvételi módban van. A készülék rendelkezik egy várakozási idővel, ami körülbelül 30 másodpercet, mielőtt a rendszer felvételt készítésre aktiválódik. Ez alatt az időszak alatt a piros LED jelzőfény folyamatosan villog. Ezután, hogy a fény kialszik, és a kamera üzemkész infra módban.

Megjegyzés: On módban a képernyő sötét!

PIR (mozgásérzékelő) előnye: Energiát takarít meg, hiszen csak akkor aktiválja a fényképezőgépet, ha mozgást érzékel a készülék előtt. 100-120 fokos szögben érzékel, mozgásérzékelés után 1 másodperc múlva készít felvételt

2.5 gyorsbillentyű

A billentyűzet három "Shortcut" funkció billentyűk dolgozik az alábbiak szerint:

Nyomja meg a SHOT gombot, ezzel Ön tud fényképet vagy videófelvételt készíteni. Nyomja meg az OK gombot megerősítés képen ▲ és ▼ gombbal navigálhat.

3. További funkciók

3.1 Paraméter beállítások

Paraméter beállítások (Bold = alapértelmezés) Leírás

Mode Camera fénykép mód

Videó Válassza ki, hogy állóképet vagy videót szeretne

Capture Mode Single

Camera + video

Trigger módban a beállított időközönként készíti a kamera a fényképeket.

Felbontás 4000 * 3000 12 megapixeles

3456 * 2592 10MP

3264 * 2448 8 MP

2592 * 1944 5 MP Válassza ki a kívánt határozati állókép felbontást (5-12 megapixel)

Film Méret HD 1280 * 720

D1 720 * 480

640 640 * 480

320 320 * 240 Válassza ki a videó felbontását (pixel per frame). Nagyobb felbontással jobb minőségű videókat eredményez, de ez elérheti az SD kártya kapacitásának csökkenését..

Videó idő 15 sec

30 sec

60 sec

120 sec Válassza ki a kívánt videófelvétel készítési időt

VI formátumú 15S a 120S

PIR (mozgásérzékelő szenzor) érzékenysége:

Magas

Közép-

Kis

Mivel a készülék a környezeti hőkülönbséget érzékeli, így szabadtéren a kis és közepes érzékenységn, télen szintén az alacsony érzékenység, beltéren a magas érzékenységi beállítási fokozat ajánlott.

Timer OFF ON

Ha On funkciót választja, megadhatja a készüléknek, hogy milyen időszakban készítsen a nap 24 órájából felvételt.

Time Lapse

ON ON beállítás esetén a fényképezőgép automatikusan fényképeket / videókat készít a beállított időközökben. Ez a funkció főként növények vagy hidegvérű állatok megfigyelésénél lehet hasznos

Side PIR OFF

Alapértelmezés: ON a kétoldali mozgásérzékelőt jelenti. Késleltetési idő 1s,

IR-LED Day

Éjszaka

24 h

Beállíthatja az infravörös érzékelő működésének időszakát.

TV OUT NTSC

PAL TV systme NTSC

Dátumbélyegző OFF

Dátum és idő beállítása lehetséges

Válassza a Be lehetőséget, ha szeretné, hogy a dátum és az idő, a hőmérséklet és a hold fázis megjelenhet minden fotón.

Nyelv English

简体中文

Deutsch

Suomen

Francais

Svenska

Dátum és idő MM / DD / YYYY formátumban

Jelszó beállítása OFF, vagy ON

A beállítási jelszó védi a kamerát a jogosulatlan felhasználóktól

3.2 Replay

Az TEST módban nyomja meg az "OK" jelenik meg az utolsó képek és videók megtekintéséhez. Használja a ▲ és ▼ a lejátszás a fénykép vagy videó kiválasztásához.

Amikor 12MP kamera, fotók 16-szor zoomolási lehetőséggel játszhatók vissza. Nyomja, meg a ▲ nézet jobb képet, és nyomja meg ▼ kicsinyítés- nagyításhoz.

Ebben módban nyomja meg a "MENU"-be lépve lehetősége van a képeket törölni.

Válassza ki az "OK", majd a "Yes" gombot törli a fájlt, vagy válassza a "Nem", hogymegőrizze.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Garantáljuk termékeinkkel kapcsolatban, hogy hibamentes anyag-és gyártási hibákat tekintve. A gyártási garancia a vásárlástól számítva értendő.

Ez a garancia nem terjed ki a fogyasztó által okozott károkért, nem megfelelő használat vagy telepítés, javítás vagy más külső jogosulatlan beavatkozásból eredő meghibásodásra.

Ezen időszak alatt a kamera hibájától függően javítjuk vagy cseréljük a készüléket.

A garancia időtartama a vásárlástól számított egy év, a vásárlást igazoló nyugta alapján.

A garancia kizárólag a gyártási hibákra és a normál használat esetén történő meghibásodásokra értendő.

Nem vonatkozik a készülék természetes elhasználódásával kapcsolatos meghibásodásokra.

Garanciális problémáival forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.

Melléklet I. MŰSZAKI ADATOK

Modell paraméterei

Képzékelő 12Mega Pixel színes CMOS

Max. Pixel méret 3000 * 4000

Lencse F = 3,1; OFV = 52 °, Auto IR-Cut

IR vaku 65 méter Feet/20

LCD képernyő 2,5 hüvelykes

Kezelőgombok: 7 gomb
Kép méret 3000 * 4000 12M
3264 * 2448 8M "
2592 * 1944 5M
Memória 32M, SD kártya (32M 32G)
Laser fény Lézer fény a fókuszbeállításához a shotting tartományban. A mágneskulcs aktiválja, amit a kamera elé a jobb felső sarokba kell érinteni.
Videó mérete HD 1280 * 720 20fps
D1 720 * 480 20fps
640 640 * 480 20fps
320 320 * 240 20fps
PIR érzékelési távolság 15M
Prep PIR érzékelési szög Bal és jobb fénysugár egy 90 °-os;
Fő PIR érzékelési szög 35 °
Várakozási idő 1 másodperc
Késleltetési idő 1 sec-23H59M59S; Programozható
Késleltetési idő 1 sec-23H59M59S; Programozható
IR-LED üzemmód Day/Night/24H
Capture Mode Single
Camera + video
3 kép
Videó idő 15 sec
30 sec
60 sec
120 sec
Timer ON / OFF; Időzítőbeállítás
Sorszám. 4. Digit NO.
Lejátszás Nagyítás 1-16 szoros
Jelszó 4 Digit NO.
Tápegység 4 * AA, bővíthető 8 * AA (kiegészítő akkumulátor doboz)
Készenléti idő 5-10 hónap (4 * AA -8 * AA)
Készenléti Current 0.17mA
Automatikus kikapcsolás 2 perc, amikor nincs billentyűzet vezérlő
Fogyasztás 160mA (500 mA, ha IR LED világít)
Alacsony akkufeszültség 4 v
Interface TV kimenet, USB, SD kártya foglalat, 6V DC külső
Vízálló IP 54
Működési hőmérséklet -20 +158 °F / -30 +70 °C
Működési páratartalom 5% - 95%

CSOMAGOLÁS TARTALMA

Digitális fényképezőgép 1
TV AV kábel 1
USB-kábel 1
Szíj 1
Mágnes kulcs 1
Használati útmutató 1
Külső DC kábel (opcionális) 1.